

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860161.jpg

Led Driver Constante Spanning

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|--------------------------------|
| Type Led driver | Constance spanning Ledstrips |
| Uitgang | 24Vdc |
| Type | Statisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 60 |
| Behuizing | Metaalbehuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Ja |
| Uitgangsspanning (V) | 24 - 24 |
| Ingangsspanning (V) | 176 - 264 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja |
| Geschikt voor constante stroom | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Lengte (mm) | 275 |
| Breedte (mm) | 30 |
| Hoogte (mm) | 21 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20 - +50 |
| Behuizing kleur | Aluminium |
| Met bekabeling | Ja |
| Aantal kanalen | 1 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| SELV | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Dimmen D4i | Nee |
| Rendement (%) | 88 |
| Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde) (kV) | 6 |
| Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N) (kV) | 4 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 16 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 26 |
| Dimbaar | Nee |
| Modulatie PWM | Nee |



| | |
|--|-----|
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar Z-wave | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Incl. Plug and play connector | Nee |