

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

876804.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|------------------------------|
| Type Led driver | Constante stroom Led spots |
| Protocol | Fase afsnijding (RC) |
| Uitgang | 700mA |
| Type | Statisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 4,2 - 8,4 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 6 - 12 |
| Ingangsspanning (V) | 198 - 264 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 700 - 700 |
| Constante stroom instelbaar | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 58 |
| Breedte (mm) | 36 |
| Hoogte (mm) | 20 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Max. inschakelstroom (A) | 5 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20 - +60 |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met bekabeling | Ja |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA | 1 - 1 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| SELV | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Dimmen D4i | Nee |
| Rendement (%) | 72 |
| Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde) (kV) | 1 |
| Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N) (kV) | 0,5 |

| | |
|---|---------|
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 224 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 266 |
| Levensduur van het bedieningsapparaat (h) | 50000 |
| Dimbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbereik (%) | 8 - 100 |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Incl. Plug and play connector | Ja |