

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860230 - LD-CC-ZG-MO-38

Leddriver constante stroom

/productimages/860230.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led driver	Constante stroom Led spots
Protocol	Zigbee
Uitgang	Instelbaar
Type	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 38
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	10 - 54
Ingangsspanning (V)	220 - 240
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	300 - 1050
Constante stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Standaard ingesteld op (mA)	1050
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	146,5
Breedte (mm)	44
Hoogte (mm)	30
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,95
Omgevingstemperatuur (°C)	-20 - +45
Ripple (%)	3
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Aantal XPG LED van 2.1W / 700mA	4 - 16
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement (%)	90
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	50
Dimbaar	Ja
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Incl. Plug and play connector	Nee