

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860500 - WRF-4X350-36

Kleurcontroller voor Led

/productimages/860500.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---------------------|
| Type Led Driver | Constance Stroom |
| Uitgang | 350mA |
| Model | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 12,6 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 12 - 36 |
| Spanningstype | DC |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 350 - 350 |
| Constance stroom instelbaar | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 171 |
| Breedte (mm) | 45,5 |
| Hoogte (mm) | 18,6 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 50 |
| Radiofrequentie | 868 MHz |
| Temperatuur bereik (°C) | -20 - +50 |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met Bekabeling | Nee |
| Aantal kanalen | 4 |
| max vermogen per kanaal (W) | 12,6 |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Optioneel |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |