

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870540 - IB-PIR-WAND

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870540.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Bewegingsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Wand
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
HVAC-aansturing	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Bereik	m1 - 8m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	32
Max. montagehoogte (m)	1,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Ohmse belasting in Watt (W)	1600
LED verlichting (VA)	300
LED verlichting (W)	200
Halogeen verlichting (laagvolt)	300 VA / 180 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	800 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Trappenhuiscontroller	Nee
Spaarlampen	300 VA
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Spanningstype	AC

Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	1600
Max aantal parallele aansluitingen	2
Scanhoek (°)	180
Eigen verbruik (W)	0,6
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Lux instelbaar	5 - 10000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee